



Walther Werke - WA0034

Anschlusschrank 277 kVA

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Code de l'article | WA0034 |
| GTIN | 4015609546565 |
| ETIM | EC000484 - Coffret de chantier |
| Marque | Walther Werke |
| Poids brut (kg) | 0.225 |
| Poids net (kg) | 0.225 |

| | |
|---|------|
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| Courant assigné de l'interrupteur général (A) | 400 |
| Courant nominal assigné (A) | 400 |
| Hauteur (mm) | 1840 |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | yes |

| | |
|--|-------------------------|
| Interrupteur général | NH2 |
| Largeur (mm) | 720 |
| Matériau du boîtier | Tôle en acier |
| Modèle | Armoire de raccordement |
| Nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA | 0 |
| Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire | 0 |
| Nombre de disjoncteurs différentiels 10 mA | 0 |
| Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA | 0 |
| Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA | 0 |
| Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
| Nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles | 0 |
| Nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles | 0 |
| Nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles | 0 |
| Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles | 0 |
| Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles | 0 |
| Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles | 0 |
| Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles | 0 |



| | |
|---|-------|
| Nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles | 0 |
| Nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P | 0 |
| Nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P | 0 |
| Nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P | 0 |
| Nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P | 0 |
| Nombre de prises, norme suisse, type 13 | 0 |
| Nombre de prises, norme suisse, type 15 | 0 |
| Nombre de prises, norme suisse, type 23 | 0 |
| Nombre de prises, norme suisse, type 25 | 0 |
| Nombre de pôles interrupteur général | 3 |
| Nombre de tableaux pour compteur | 1 |
| Profondeur (mm) | 390 |
| Puissance de raccordement (kW) | 277 |
| Tension assignée | 400 V |

