



Famatel - 3256



Double Boite de dérivation encastré parois Creuses 39mm

Code de l'article	3256
GTIN	8429760453017
ETIM	EC002601 - Boîte d'appareillage encastré
Marque	Famatel
Poids brut (kg)	0.021
Poids net (kg)	0.021

Application spéciale	Sans
Avec blindage	no
Avec vis	yes

Convient pour épaisseur de mur/plaque (maximum) (mm)



Convient pour épaisseur de mur/plaque (minimum) (mm)

Couleur	Orange
Diamètre (mm)	67
Entrée de l'arrière	yes
Finition du couvercle	Sans
Forme	Ovale
Garnissage	Sans
Largeur (mm)	137
Longueur (m)	
Matériau	Plastique
Modèle	Autre
Nombre d'embouts fournis	0
Nombre d'entrées	4
Nombre de pôles de la borne	0
Pour diamètre de câble (maximum) (mm)	
Pour diamètre de câble (minimum) (mm)	
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2
Profondeur (maximum) (mm)	40
Profondeur (minimum) (mm)	40
Profondeur intérieure (mm)	
Section de conducteur max. (mm ²)	





Type de construction	Boîte de jonction
Verrouillage de tube en option	no
Équipé d'une couronne rotative	no