



Walther Werke - WA0032

Anschlusschrank 138 kVA

Code de l'article	WA0032
GTIN	4015609569403
ETIM	EC000484 - Coffret de chantier
Marque	Walther Werke
Poids brut (kg)	0.225
Poids net (kg)	0.225

Classe de protection (IP)	IP44
Courant assigné de l'interrupteur général (A)	2000
Courant nominal assigné (A)	200
Hauteur (mm)	1840
Interrupteur d'arrêt d'urgence	yes

Interrupteur général	NH1
Largeur (mm)	720
Matériau du boîtier	Tôle en acier
Modèle	Armoire de raccordement
Nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA	0
Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire	0
Nombre de disjoncteurs différentiels 10 mA	0
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA	0
Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA	0
Nombre de prises avec contact de terre	0
Nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles	0
Nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles	0
Nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles	0
Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles	0
Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles	0
Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles	0
Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles	0



Nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles	0
Nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P	0
Nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P	0
Nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P	0
Nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P	0
Nombre de prises, norme suisse, type 13	0
Nombre de prises, norme suisse, type 15	0
Nombre de prises, norme suisse, type 23	0
Nombre de prises, norme suisse, type 25	0
Nombre de pôles interrupteur général	3
Nombre de tableaux pour compteur	1
Profondeur (mm)	390
Puissance de raccordement (kW)	138
Tension assignée	400 V

