



Walther Werke - WA0032

Aansluitkast 138 kVA

Artikelcode	WA0032
GTIN	4015609569403
ETIM	EC000484 - Werfkast
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.225
Nettogewicht (kg)	0.225

Aansluitvermogen (kW)	138
Aantal aardlekschakelaars 100 mA	0
Aantal aardlekschakelaars 10mA	0
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0



Aantal aardlekschakelaars 30mA	0
Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P	0
Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen 16 A / 230 V / 3-polig	0
Aantal CEE-contactdozen 16 A / 24 V / 2-polig	0
Aantal CEE-contactdozen 16 A / 400 V / 4-polig	0
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-stopcontacten 125 A / 400 V / 5-polig	0
Aantal contactdozen met randaarde	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15	0



Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25	0
Aantal installatieautomaten	0
Aantal polen hoofdschakelaar	3
Aantal tellervelden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Breedte (mm)	720
Diepte (mm)	390
Hoofdschakelaar	NH1
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom (A)	2000
Hoogte (mm)	1840
Materiaal behuizing	Staalplaat
Met noodstopknop	yes
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	0
Toegekende spanning	400V
Toegekende stroom (A)	200
Uitvoering	Hoofdaansluitkast